



www

DANE TECHNICZNE

Typ	wydajność max	ciśnienie max	moc silnika	prędkość obrotowa	natężenie	napięcie	masa	wlot/wylot \varnothing	nr artykułu
	[m ³ /h]	[Pa]	[kW]	[obr/min]	[A]	[V]	[kg]	[mm]	
ZWP1300S	670	1915	0,55	2800	3,1	230V , 50Hz	20	125	730010520
ZWP1300S	750	1915	0,75	2800	4,2	230V , 50Hz	20	125	730010521
ZWP1300T	650	1915	0,55	2800	1,35	230/400V, 50Hz	20	125	70010525
ZWP1600S	1040	2050	1,1	2820	5,8	230V, 50Hz	24	125	730010542
ZWP1600T IE3	1200	2110	0,75	2820	1,9	230/400V, 50Hz	24	125	730010545
ZWP2400S	1720	1990	1,1	2820	7,9	230V, 50Hz	28	160	70010550
ZWP2400T IE3	1650	2100	1,1	2890	2,5	230/400V, 50Hz	28	160	730010552
ZWP3400T IE3	2900	2315	2,2	2860	4,6	230/400V, 50Hz	37	200	730010555



ZWP 1300 z przewodem KF i ssawką magnetyczną

ZASTOSOWANIE

Przenośne zestawy ZWP mają wiele zastosowań w systemach odciągania zanieczyszczonego powietrza.

Typowe zastosowania:

- odciągi miejscowe, osuszające, układy suszenia
- przewietrzanie hal, magazynów, studzienek kanalizacyjnych
- układy chłodzenia maszyn
- odciągi spalin samochodowych

KONSTRUKCJA

Przenośne zestawy ZWP składają się z wentylatora zamontowanego na statywie, wyposażenia elektrycznego oraz kabla z wtyczką. Na zamówienie odciągi mogą być dostarczone w dowolnym kolorze z palety RAL (standardowo RAL 5010-niebieski).

SILNIK ELEKTRYCZNY

Silnik elektryczny wykonany zgodnie z obowiązującymi Dyrektywami oraz klasami sprawności, oznaczony znakiem CE. Klasa izolacji-F. Stopień ochrony-IP55. Zasilanie-trójfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz lub jednofazowe 230V 50Hz (w zależności od modelu wentylatora i mocy silnika). Wentylatory z silnikami w innym wykonaniu: tabela wykonań specjalnych. Modele jednofazowe 230V, 50Hz o rozszerzeniu „S” nie są standardowo przystosowane do napięciowej regulacji prędkości obrotowej. Wszystkie modele „S” można zamówić w wersji z silnikiem przystosowanym do regulacji napięciowej „S RU”.

Model trójfazowe 230/400V 50Hz, 400V 50Hz, 400/690V 50Hz standardowo przystosowane do regulacji przetwornicą częstotliwości.

ZWP	Przewód KF	Ssawka magnetyczna	ZESTAW PRZENOŚNY (ZWP + przewód KF + ssawka magnetyczna)
ZWP1300S	KF 127	19010125	70010530
ZWP1300T	KF 127	19010125	70010535
ZWP1600S	KF 127	19010125	70010541
ZWP1600T IE3	KF 127	19010125	720010546
ZWP2400S	KF 160	19010160	70010551
ZWP2400T IE3	KF 160	19010160	720010553
ZWP3400T IE3	KF 203	19010200	720010556

Numerzy artykułów

KF 127	105-20127	KF 160	105-20160	KF 203	105-20206
--------	-----------	--------	-----------	--------	-----------